



## ENVELOPPEMENT VERTICAL

- 1 Appuyer sur V. WRAP
- 2 Sélectionner le diamètre du câble, appuyer sur OK
- 3 Saisir le texte : A101
- 4 Appuyer sur PRINT

2



## MARQUAGE

- 1 Appuyer sur FLAG
- 2 Régler la longueur du marqueur : AUTO, appuyer sur OK
- 3 Appuyer sur LIBRARY
- 4 Sélectionner VOICE/DATA, appuyer sur OK
- 5 Appuyer sur L, sélectionner LAN, appuyer sur OK
- 6 Appuyer sur PRINT

4



## TABLEAU ÉLECTRIQUE

- 1 Appuyer sur TBLOCK
- 2 Régler le nombre de blocs : 6, et la taille des blocs : 25 mm, sélectionner DONE, appuyer sur OK
- 3 Saisir le texte : Chambre à coucher 1, appuyer sur ENTER, Couloir d'entrée
- 4 Appuyer sur pour passer à la prochaine étiquette du disjoncteur
- 5 Saisir le texte : Cuisine
- 6 Répéter les étapes 4 - 5 jusqu'à ce que toutes les étiquettes du disjoncteur soient identifiées
- 7 Appuyer sur PRINT

6



## FACE ARRIÈRE DU PANNEAU DE CÂBLAGE (#1)

- 1 Créer un Tableau de câblage. (se reporter à Tableau de câblage étapes 1-6 sur la page 7)
- 2 Appuyer sur SHIFT + PPANEL
- 3 Régler le nombre de copies à 1
- 4 Appuyer sur PRINT

8



## TABLEAU DE DISTRIBUTION A/V

- 1 Appuyer sur PPANEL
- 2 Régler l'écartement des ports : 40 mm, et le nombre de ports : 3, sélectionner DONE, appuyer sur OK
- 3 Saisir le texte: MSTR BDRM
- 4 Appuyer une fois sur pour passer au prochain connecteur
- 5 Répéter les étapes 3 - 4 jusqu'à ce que les trois ports soient identifiés
- 6 Appuyer sur INSERT + , sélectionner Insérer prochaine étiquette à droite, appuyer sur OK
- 7 Répéter les étapes 3 - 6 jusqu'à ce que tous les ports soient identifiés
- 8 Appuyer sur PRINT sélectionner tous


10



## BLOC TERMINAL

- 1 Appuyer sur TBLOCK
- 2 Régler le nombre de blocs : 8, et la taille des blocs : 6 mm, sélectionner DONE, appuyer sur OK
- 3 Saisir le texte : T01
- 4 Appuyer sur SERIAL
- 5 Sélectionner 1 pour la sérialisation, appuyer sur OK
- 6 Régler l'incrément : 1, et le nombre de sérialisations: 8, appuyer sur OK
- 7 Appuyer sur PRINT

12



## LONGUEUR FIXE

- 1 Appuyer sur FIXED
- 2 Régler la longueur de l'étiquette : 90 mm, appuyer sur OK
- 3 Saisir le texte : 230 Volts
- 4 Appuyer sur PRINT

14

# RHINO 6000

PROFESSIONAL LABELLING TOOLS

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

HOW DO YOU SIGN YOUR WORK?



## ENVELOPPEMENT HORIZONTAL

- 1 Appuyer sur H. WRAP
- 2 Régler la longueur de l'étiquette : AUTO, appuyer sur OK
- 3 Saisir le texte : Chambre à coucher 1 - CATV
- 4 Appuyer sur PRINT

3



## PLASTIFICATION AUTOMATIQUE

- 1 Appuyer sur SELF-LAM
- 2 Régler la longueur de l'étiquette : AUTO, appuyer sur OK
- 3 Saisir le texte : A101
- 4 Appuyer sur PRINT

5



## PANNEAU DE CÂBLAGE

- 1 Appuyer sur PPANEL
- 2 Régler l'écartement des ports : 17,5 mm, et le nombre de ports : 6, sélectionner DONE, appuyer sur OK
- 3 Saisir le texte: A101
- 4 Appuyer sur SERIAL
- 5 Sélectionner 1 pour la sérialisation, appuyer sur OK
- 6 Régler l'INCRÉMENT : 1, et le nombre de sérialisations : 6, appuyer sur OK
- 7 Appuyer sur PRINT sélectionner tous

7

### ÉTIQUETTES DE TABLEAUX



## FACE ARRIÈRE DU PANNEAU DE CÂBLAGE (#2)

- 1 Appuyer sur PPANEL
- 2 Régler l'écartement des ports : 30 mm, et le nombre de ports: 3, sélectionner DONE, appuyer sur OK
- 3 Saisir le texte: A01, appuyer sur ENTER, A02
- 4 Appuyer sur ADV.SER.
- 5 Sélectionner SIMULTANÉ, appuyer sur OK
- 6 Sélectionner 1 comme premier caractère à être sérialisé, appuyer sur OK
- 7 Sélectionner 2 comme second caractère à être sérialisé, appuyer sur OK
- 8 Régler l'INCRÉMENT : 2, et le nombre de sérialisations : 3, appuyer sur OK
- 9 Appuyer sur SHIFT + PPANEL
- 10 Régler le nombre de copies à 1, appuyer sur PRINT

9



## MODULE

- 1 Appuyer sur MODULE
- 2 Régler la longueur de fusible : 17,5 mm, le nombre de modules : 3, Multiplicateurs : module 1, multiplicateur 1, module 2, multiplicateur 2, module 3, multiplicateur 3, sélectionner DONE, appuyer sur OK
- 3 Saisir le texte : BAR
- 4 Appuyer une fois sur pour passer au prochain module
- 5 Répéter les étapes 3 - 4 jusqu'à ce que tous les modules soient identifiés
- 6 Appuyer sur PRINT

11



## 110 BLOC TERMINAL

- 1 Appuyer sur PPANEL
- 2 Régler l'écartement des ports : 30 mm, et le nombre de ports : 6, sélectionner DONE, appuyer sur OK
- 3 Saisir le texte : 10-110, appuyer sur ENTER, 20-110
- 4 Appuyer sur ADV. SER.
- 5 Sélectionner SIMULTANÉ, appuyer sur OK
- 6 Sélectionner le premier caractère à être sérialisé, appuyer sur OK
- 7 Sélectionner le second caractère à être sérialisé, appuyer sur OK
- 8 Régler l'INCRÉMENT : 1, et le nombre de SÉRIALISATIONS : 6, appuyer sur OK
- 9 Appuyer sur PRINT

13

### ÉTIQUETTES DE BORNIERES



## VERTICAL

- 1 Appuyer sur VERTICAL
- 2 Régler la longueur d'étiquette : AUTO, appuyer sur OK
- 3 Saisir le texte : RACK 3
- 4 Appuyer sur PRINT

15

### ÉTIQUETTES MULTIUSAGES

## CONSEILS

**Configuration d'étiquettes**  
SETTINGS > Configuration de l'étiquette actuelle

**Touche CTRL**  
Permet de revenir au mode normal et de supprimer tous les réglages de textes, de formats et de polices

**Navigation**  
Flèches  
Permettent de passer à l'étiquette suivante/précédente = SHIFT + Flèche de gauche / droite

**Sélections numériques**  
FLECHES VERS LE HAUT/BAS (appuyer et maintenir pour accélérer la vitesse de défilement)  
Saisir un chiffre

**Impression**  
Impressions multiples = SHIFT + PRINT  
Insertion de la bande = SHIFT + CUT

**Insertion / Suppression d'étiquettes**  
Insérer des étiquettes = SHIFT + SAVE  
Supprimer des étiquettes = SHIFT + RECALL

**Mémorisation / Rappel d'étiquettes**  
Mémoriser des étiquettes = SAVE  
Rappeler des étiquettes = RECALL

**Sérialisation**  
Simple (A1 A2 A3) = SERIAL  
Simultanée (A1 B2 C3) = SHIFT + SERIAL > Simultanée  
Avancée (A1 A2 B1 B2 A1 B2) = SHIFT + SERIAL > Avancée

Assistance technique: 01 69 32 49 32

**DYMO**  
Dymo bvba, Industriepark-Noord 30, B-9100 Sint-Niklaas - Belgium, A Newell Rubbermaid Company, www.dymo.com, Made in China - ©2007 DYMO

931667

